

# QSC

## Amplis/Enceintes Pro



### ISA 500T



**Amplificateur 2 x 425 W sous 4 ohms**

**2 x 500 W en ligne 100 V - simultanément**

Fiche produit

[Téléchargez la fiche produit \(format PDF\)](#)

Caractéristiques techniques

Puissance de sortie par canal	8 ohms 260 W 4 ohms 400 W 2 ohms 700 W
Ligne	70 ou 100 V: 500 W 25 V: 400 W
Puissance de sortie en mode bridgé (à 1 KHz, 0,1% DTH)	4 ohms 1400 W 8 ohms 900 W
Rapport signal/bruit	100 dB
Sensibilité (8 ohms)	1,07 V RMS
Gain	33 dB
Étage de sortie	classe AB
Distorsion	< 0,03%
Réponse en fréquence	20Hz-20KHz +0/-1dB (ISA 280, 450 et 750)
Modèles T	50 Hz à 16 kHz +0/-3 dB
Facteur d'amortissement	> 200 (8 ohms)
Impédance d'entrée	10Kohms asymétrique, 20Kohms symétrique

<b>Connecteurs entrées</b>	Blocs détachable Eurostyles et XLR
<b>Sorties</b>	bornier avec couvercle de protection
<b>Ports</b>	Port Data (HD 15)  
<b>Contrôles</b>	M/A (avant) Gain Switch 10 positions (arrière)
<b>Refroidissement</b>	ventilateur à vitesse variable  Flux d'air de refroidissement horizontal (de l'arrière vers l'avant)
<b>Protection des circuits</b>	court circuit, thermique, circuit ouvert, ultrasons, hautes fréquences, stable sur charge réactive ou dissymétrique, protection de la charge muting M/A, tension continue
<b>Alimentation</b>	120/240V, 50/60Hz
<b>Dimensions</b>	19", 3U, 40 cm
<b>Poids</b>	20 kg
<b>Contenu</b>	1 amplificateur ISA 500T